



W, A, V és PF vagy Hz egyidejű kijelzése

TRMS feszültség, áram és

teljesítménymérés

Automatikus, számítógépes kalibrálás

Min, Max és HOLD üzemmód

Nagy elnyomás külső zajokra

Áramváltó áttétele beállítható (1-9999)

Feszültségváltó áttétele beállítható (1-9999)

RS232 vagy RS485 interfész (opció)

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség	Tartomány	5-10-20-40-80-160-320-640 V, 8 tartomány, automatikus vagy kézi méréshatár-váltással
	Mérési mód Bemeneti ellenállás Bemeneti feszültség Feszültségváltó áttétele Pontosság (23°C ±5°C) szinusz	TRMS ≥1M Ω Max. 1000 Vcsúcs, 700 Vrms 1-9999 ±0.1% a leolvasott értékre ±0.1% a skála végértékére
Áram	Tartomány	160-320-640 mA, 1.280-2.560-5.120-10.24-20.48 A, 8 tartomány, automatikus vagy kézi méréshatár-váltással
	Mérési mód Bemeneti ellenállás Bemenő áram Áramváltó áttétele Pontosság (23°C ±5°C) szinusz	TRMS 0.01 Ω Max. 30 Acsúcs, 20 Arms 1-9999 ±0.1% a leolvasott értékre ±0.1% a skála végértékére
Teljesítmény	Tartomány	0.32mW – 13.10kW
	Mérési mód Pontosság (23°C ±5°C) szinusz	TRMS ±0.2% a leolvasott értékre ±0.2% a skála végértékére
Teljesítménytényező	Tartomány	0.001 – 1.000
	Számítási mód	W/(U*I) = teljesítménytényező (PF)
Frekvencia	Méréstartomány	40 – 400 Hz
	Pontosság (23°C ±5°C)	±0.2% a leolvasott értékre
Általános adatok	Kijelzés	Egy 4-digites 0.56" magas LED kijelző és két 0.4"-os 4-digites kijelző
	Minimális bemeneti szint	A tartomány 2%-a
	Válaszidő	2 ciklus/sec
	Túlterhelés jelzése	„OL”
	Táplálás	86 – 265 V AC, 50/60 Hz
	Tartozékok	Hálózati kábel, használati utasítás
	Opció	Opt. 01: RS232 vagy Opt. 02: RS485 interfész
	Méretetek	251(széles)*91(magas)*291(mély) mm
Súly		kb. 1.6kg

RENDELÉSI ADATOK

GPM-8212, AC teljesítménymérő

Opt. 01, RS232 interfész (gyárilag beépítve)

Opt. 02, RS485 interfész (gyárilag beépítve)