

S1 DIP kapcsolósor beállításai							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Mód	Kijelzés módja 2.	Kijelzés módja 1.
-----	-------------------	-------------------

OFF
ON

OFF	OFF	OFF
OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF
OFF	ON	ON
ON	OFF	OFF
ON	OFF	ON
ON	ON	OFF
ON	ON	ON

OFF	OFF	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF	ON
OFF	OFF	ON	OFF
OFF	OFF	ON	ON
OFF	ON	OFF	OFF
OFF	ON	OFF	ON
OFF	ON	ON	OFF
OFF	ON	ON	ON
ON	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	ON
ON	OFF	ON	OFF
ON	OFF	ON	ON
ON	ON	OFF	OFF
ON	ON	OFF	ON
ON	ON	ON	OFF
ON	ON	ON	ON

Kijelzés választás a K1 kapcsolóval
Nem használt (Tiltott)

Számított fordulatszám (névleges = 2880)
Számított fordulatszám (névleges = 1440)
Számított fordulatszám (névleges = 960)
Számított fordulatszám (névleges = 720)
Számított fordulatszám (névleges = 576)
Számított százalék (%)
Számított frekvencia (Hz)
Mért frekvencia (Hz)

Számított fordulatszám (névleges = 2880)
Számított fordulatszám (névleges = 1440)
Számított fordulatszám (névleges = 960)
Számított fordulatszám (névleges = 720)
Számított fordulatszám (névleges = 576)
Számított százalék (%)
Számított frekvencia (Hz)
Mért frekvencia (Hz)
Mért fordulatszám (1 impulzus / fordulat)
Mért fordulatszám (2 impulzus / fordulat)
Mért fordulatszám (4 impulzus / fordulat)
Mért fordulatszám (8 impulzus / fordulat)
Nem használt
Nem használt
Nem használt
Teszt mód